

# Canon i-SENSYS LBP852Cx

## HURTIG OG FUNKTIONSRIG A3-FARVELASER- PRINTER MED OUTPUT I HØJ KVALITET



### Alsiddig og effektiv enkeltfunktionsprinter med en bred vifte af printmuligheder

#### Lille størrelse, høj kapacitet

- Kompakt enhed, der er velegnet som skrivebordsprinter, med en kapacitet på 650 ark, og som kan udvides til 2.850 ark som fritstående printer

#### Hurtig kvalitetsproduktion

- Printhastigheder på op til 36 sider/minut (A4) med output i høj kvalitet og i levende farver som standard

#### Imponerende mediehåndtering

- Mulighed for print i flere formater, herunder bannerprint, samt understøttelse af medievægte på op til 300 g/m<sup>2</sup>

#### Kompatibel med Canons PosterArtist Lite-software

- Den er perfekt til interne marketingteams og tilbyder bedre kreativitet og designmuligheder

#### Robust sikkerhed medfølger

- Med brugergodkendelse, netværks- og dokumentbeskyttelse med datakryptering samt funktion til sletning af hukommelseskort, der sikrer maksimal databeskyttelse



**PRODUKTIVITET**



**KONTROL OG  
VEDLIGEHOLDELSE**



**KOMPAKT DESIGN**



**BRUGEROPLEVELSE**



**SIKKERHED**

**Canon**

---

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## Hurtigt overblik:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Printhastighed (A4/A3)       | 36 sider/min. / 18 sider/min.                  |
| Display                      | 5-linjers LCD, numerisk tastatur med 10 taster |
| Automatisk dupleksprint      | Standard                                       |
| Standard/ekstra hukommelse   | 1 GB/8 GB                                      |
| PDL                          | UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript              |
| Tilslutningsmuligheder       | LAN, USB                                       |
| Medievægt                    | 60 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>     |
| Bannerprintstørrelse (B x L) | 200 - 297 mm x 457 - 1.200 mm                  |
| Papirfremføring, standard    | 650 ark  |
| Papirfremføring, maks.       | 2.850 ark                                      |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>PRINTENHED</b><br>Printhastighed  | Enkelt-sided: Op til 36 sider/min. (A4)<br>Op til 18 sider/min. (A3)<br>Dobbelt-sided: Op til 36 sider/min. (A4),<br>12,6 sider/min. (A3)   | <b>GENERELLE<br/>EGENSKABER</b><br><b>Strømkraft</b>  | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)  |
| <b>Printmetode</b><br><b>Printopløsning</b><br><b>Printkvalitet med Image<br/>Refinement-teknologi</b><br><b>Opvarmningstid</b>  | Farvelaserprint<br>600 x 600 dpi<br>Op til 9600 x 600 dpi   | <b>Strømforsbrug</b>  | Maks: ca. 1500 W<br>Standby: ca. 50 W<br>Dvale: ca. 2 W<br>TEC (Typical Electricity Consumption):<br>1,6 kWh/uge (230 V) <sup>8</sup> : Du kan finde detaljerede<br>oplysninger om Lot26-regulering på:<br><a href="http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/<br/>index.aspx</a>   |
| <b>FPOT (First Page Out<br/>Time)</b><br><b>Anbefalet månedlig<br/>volumen</b><br><b>Printvolumen</b><br><b>Arbejdscyklus</b><br><b>Printmargener</b><br><b>Avanceret print</b><br><b>Funktioner</b> | Ca. 34 sekunder eller mindre fra opstart<br>Ca. 2 sekunder eller mindre fra opstart<br>(Quick Mode) <sup>1</sup><br>Farve: ca. 7,4 sekunder<br>Sort/hvid: ca. 6,7 sekunder<br>2.500 til 7.500 sider   | <b>Støjniveau</b>   | Lydtryk <sup>2</sup> :<br>I drift: Simpleks 52 dB eller mindre / Dupleks<br>51 dB eller mindre<br>Standby: 30 dB<br>Lydeffekt <sup>2</sup> :<br>I drift: 71,9 dB<br>Standby: Lydløs <sup>2</sup>  |
| <b>MEDIAHÅNTERING</b><br><b>Papirinput (standard)</b><br><b>Papirinput (tilbehør)</b>  | 120.000 sider<br>5 mm top, bund, venstre og højre<br>Sikkert print<br>Print fra USB-nøgle<br>(JPEG/TIFF/PDF/XPS)<br>Forberedt til Google Cloudprinter<br>iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app<br>Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-<br>plug-in, Canon PRINT Business-app,<br>Windows 10*-mobilprint   | <b>Mål (B x D x H)</b><br><b>Vægt</b>   | 556 mm x 608 mm x 403 mm<br>Hovedenhed: Ca. 45 kg<br>Hovedenhed + papirfremfører PF-G1 x 2 +<br>Cassette Feeding Unit-AU1: Ca. 88 kg  |
| <b>Papiroutput</b><br><b>Medietyper</b>  | 550-arks kassette<br>100-arks universalbakke  | <b>Driftsmiljø</b>  | Temperatur: 10 til 30 °C<br>Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed<br>(RH) (ingen kondensering)   |
| <b>Medieformater</b>   | 550-arks kassette x3<br>1.100-arks kassetteenhed med 2 skuffer<br>Tilbehør 1: 550-arks kassette x 3<br>(inklusive standardkassette),<br>1.100-arks kassetteenhed med 2 skuffer<br>Tilbehør 2: 550-arks kassette x 4<br>(inklusive standardkassette)   | <b>Kontrolpanel</b>   | 5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og<br>Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur<br>med 10 taster  |
| <b>Medievægt</b>   | 200 ark<br>Universalbakke: Almindeligt papir, genbrugspapir,<br>kraftigt papir, coated papir, groft papir, etiketter,<br>postkort, kuvert<br>Kassette: Almindeligt papir, genbrugspapir,<br>kraftigt papir, groft papir, etiketter, kuverter<br>Dupleks: Almindeligt papir, genbrugspapir,<br>kraftigt papir, coated papir, groft papir   | <b>CONTROLLER</b><br><b>Processorhastighed</b><br><b>Hukommelse</b><br><b>Printersprog</b><br><b>Skrifttyper</b><br><b>Interface og<br/>tilslutningsmuligheder</b><br><b>Software- og<br/>printeradministration</b> | 528 MHz + 264 MHz<br>1 GB<br>UFRIL, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript<br>105 PCL-fonte, 136 PS-fonte<br>USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3,<br>10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T<br>Remote User Interface (RUI),<br>Administration af Afdelings-ID,<br>iW Management Console: Serverbaseret software<br>til centraliseret styring af en flåde med flere<br>enheder.<br>eMaintenance: Indbygget RDS tilbyder<br>fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom<br>måleraflysning, automatisk styring af<br>forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.<br>uniFLOW-kompatibilitet med uniFLOW Login<br>Device Client til SFP MEAP.<br>Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 /<br>Windows® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /<br>Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista<br>Mac OS X version 10.9.5 og derover / Mac OS 10.14<br>og derover, Linux <sup>5</sup> |
| <b>Dobbelt-sided print</b>   | Kassette (standard):<br>A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggende), LDR, LGL, LTR,<br>EXE, FLS, K8, K16<br>Brugerdefineret format – bredde: 148 til 297 mm,<br>længde: 148 til 431,8 mm<br>Universalbakke:<br>A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, 12 x 18,<br>LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT,<br>indekskort<br>Brugerdefineret format – bredde: 64 til 320 mm,<br>længde: 120 til 457,2 mm. For bannerbredde:<br>200 til 297 mm, længde: 457,3 til 1.200 mm<br>Kassette (tilbehør):<br>A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggende), LDR, LGL, LTR,<br>EXE, FLS, K8, K16<br>Brugerdefineret format – bredde: 148 til 297 mm,<br>længde: 148 til 431,8 mm | <b>FORBRUGSSTOFFER</b><br><b>Alt-i-én-patroner</b>  | Tonerpatron 059H sort (15.500 sider <sup>6</sup> )<br>Tonerpatron 059H cyan/magenta/<br>gul (13.500 sider <sup>7</sup> )<br>Tromlekassette 053 (70.000 sider <sup>6</sup> )<br>Waste Toner Box WT-C1<br>(overskudstonerbeholder) (100.000 sider)  |
|  | Kassette (standard og tilbehør): 60 til 256 g/m <sup>2</sup><br>Universalbakke: 60 til 300 g/m <sup>2</sup><br>(Bortset fra coated papir)<br>100 til 220 g/m <sup>2</sup> (coated papir)  | <b>TILBEHØR/FUNKTIONER</b><br><b>Elementer</b>  | SD Card-C1 (8 GB SD-korthukommelse)<br>Barcode Printing Kit-F1 (til print af strekkoder)<br>PCL Font Set-C1<br>(Unicode-printfunktion på SAP og understøttelse<br>af Andale-skrifttypen)<br>MiCard Multi (kortlæser til identifikation med<br>RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)<br>MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID<br>eller magnetkort med uniFLOW)<br>Paper Feeder PF-G1<br>Cassette Feeding Unit-AU1<br>Waste Toner Box WT-C1  |

**Noter:**

- <sup>(1)</sup> Ændring af indstilling til Quick Mode er påkrævet.
- <sup>(2)</sup> Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- <sup>(3)</sup> Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- <sup>(4)</sup> En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- <sup>(5)</sup> Kun webdistribution, tilgængelig fra december 2019.
- <sup>(6)</sup> Baseret på ISO/IEC 19798
- <sup>(7)</sup> Printerens leveres med startpatron (sort: 7.000 sider, cyan/magenta/gul: 5.000 sider), tromlepatron (70.000 sider)
- <sup>(8)</sup> I henhold til US ENERGY STAR® version 2.0.

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## PRODUKTDETALJER:

| PRODUKTNAVN       | Mercury-kode | EAN-kode      |
|-------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS LBP852Cx | 1830C007AA   | 4549292148473 |

## TILBEHØR:

| PRODUKTNAVN                          | Mercury-kode | EAN-kode      |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Paper Feeder PF-G1                   | 1834C001AA   | 4549292081756 |
| Cassette Feeding Unit-AU1            | 1834C002AA   | 4549292084931 |
| Waste Toner Box WT-C1                | 1834C003AA   | 4549292096767 |
| SD-kort C-1 (8 GB SD-korthukommelse) | 0655A004AA   | 4549292051452 |
| Barcode Printing Kit-F1              | 0660A018AA   | 4960999689562 |
| PCL FONT SET-C1                      | 0643A029AA   | 4549292048612 |

## FORBRUGSSTOFFER:

| PRODUKTNAVN          | Mercury-kode | EAN-kode      |
|----------------------|--------------|---------------|
| Tonerpatron 059 H Y  | 3624C001AA   | 4549292137101 |
| Tonerpatron 059 H M  | 3625C001AA   | 4549292137118 |
| Tonerpatron 059 H C  | 3626C001AA   | 4549292137125 |
| Tonerpatron 059 H Bk | 3627C001AA   | 4549292137132 |
| Tromlekassette 053   | 2178C001AA   | 4549292089257 |

Andet tilbehør og software, der ikke er angivet ovenfor, er muligvis tilgængeligt til Canon i-SENSYS LBP852CX. Kontakt din Canon-salgsrepræsentant for at få de seneste oplysninger om dette.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2019