



HP LaserJet M209dw Printer

En særdeles produktiv multifunktionsprinter med klassens hurtigste tosidet print¹ og tidsbesparende HP Smart-app.^{2,3} Få mere stabile forbindelser og en bekymringsfri oplevelse^{4,5} samt HP-kvalitet i topklasse.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: Få mere at vide på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Arbejd hurtigt. Arbejd smart.

- Print hurtigt dokumenter på mange sider med klassens hurtigste tosidet print.¹
- Denne LaserJet kan du placere stort set alle steder – den er både lille og kompakt. Få lavet dine projekter hurtigt med en printer, du kan placere stort set alle steder.
- Få bedre rækkevidde og hurtigere og mere pålidelige forbindelser med dual-band Wi-Fi™ med selvnulstilling.⁴
- Del nemt ressourcer – få adgang og udskriv via trådløst netværk og Ethernet-netværk.⁶
- Få de udskrifter til arbejdsbrug, du ønsker – hurtigt. Denne printer leverer dine dokumenter med en høj hastighed.

Forbliv produktiv overalt

- Scanning i høj kvalitet. Del til Dropbox, Google Drev, e-mail eller cloud – fra stort set alle steder – med HP Smart-app.²
- Få hurtig adgang til og print dokumenter og billeder fra din smartphone, Dropbox og Google Drev med HP Smart-appen.²
- Med HP Smart-app kan du forblive forbundet til din printer fra stort set alle steder.² Få besked, når du printer, scanner eller kopierer fra din smartphone.²

Nem at sætte op, nem at bruge

- Kom hurtigt i gang med nem opsætning, som guider dig trin for trin. Du skal blot downloade HP Smart-appen, forbinde til et netværk og dele din printer på tværs af alle dine enheder.²
- Administrer nemt dine opgaver med smarte statusknapper og smart statuslampe, som giver en intuitiv oplevelse – knapperne vises kun, når du skal bruge dem.

Vær med til at sætte et positivt aftryk på miljøet

- Denne HP LaserJet opfylder Eco Label-kravene, herunder ENERGY STAR® og BLUE ANGEL.
- Vær med til at spare på energien med en LaserJet, som bruger op til 20 % mindre energi end sin forgænger.
- Spar på strømmen med HP Auto-On/Auto-Off Technology – intelligens, der kan tænde din printer, når du skal bruge den, og slukke den, når du ikke skal.⁷

Produktpræsentation

HP LaserJet M209dw Printer

1. HP Smart-app
2. Kontrolpanel med LED-knapper
3. USB, Ethernet, dual-band, Wi-Fi med selvjustering
4. 100-arks udbakke
5. Hurtigste tosidet print: 18 billeder/min. A4
6. Smart statuslampe
7. 150-arks papirbakke
8. Støvovertæk



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	
Service og support	UG206E 3 års standardombytning (fås i alle EMEA-lande undtagen Mellemøsten, Sydafrika, Rusland, Sydafrika, Israel, Slovenien, Tyrkiet) UG086E 3 års ombytning næste hverdag (fås i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Sverige, Schweiz, Storbritannien) UG289E 3 års returnering til depot (fås i Sydafrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rumænien, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet)

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet M209dw Printer
Produktnummer	6GW62F
Funktioner	Udskriv
Kontrolpanel	Knapindikator
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 29 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 18 tommer/min.;
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 7 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 7,5 sek.;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi;
Normeret forbrug pr. måned	Op til 20.000 A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 200 til 2.000
Printerens avancerede softwarefunktioner ^{3,4}	Automatisk dupleksprint, HP Auto-tænd/sluk, HP Smart-app
Standardprintersprog	PCLmS; URF; PWG
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 6 mm, Bund: 6 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde: 216 x 354 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Processorhastighed	500 MHz
Tilslutning	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 dual-band (2,4/5,0 GHz) Wireless 802.11b/g/n med Bluetooth® Low Energy
Trådløs forbindelse	1 indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n
Funktion til mobiludskrivning ⁵	Apple AirPrint™; HP Smart-app; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-print
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Netværksegenskaber	1 Ethernet 10/100 Base-TX; 1 indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n
Harddisk	Ingen
Hukommelse	Standard: 64 MB ; Maksimum: 64 MB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 1 ; Maksimum: 1
Medietyper	Papir (laser, almindeligt, groft, indbinding); Konvolutter; Etiketter; Karton; Postkort
Medieformat	Brugerdefineret (mål): 101,6 x 152,4 til 216 x 356 mm Understøttet (mål): A4; A5; A6; B5 (JIS)

Model	HP LaserJet M209dw Printer
Produktnummer	6GW62F
Mediehåndtering	Standardinput: 150-arks papirbakke Standardoutput: 100-arks udbakke
Gramvægt	60 til 163 g/m ² .
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 150; kuverter: 10 Maksimum: Op til 150 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 100 ark Kuverter: Op til 10 konvolutter Maksimum: Op til 100 ark
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer. Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB ledig harddiskplads; Kræver internet; Linux: Få flere oplysninger på https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit; Linux: Få flere oplysninger på https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Mindste systemkrav	Windows: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer. Mac: Apple® macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11); 2 GB HD; Internet required
Medfølgende software	Ingen cd i kasse; Download software fra http://www.hp.com eller http://www.123.hp.com
Sikkerhedsstyring	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, adgangskodebeskyttet EWS, sikker browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 deaktiveret som standard; Opdater til OpenSSL version 1.1.1; aktivér/deaktiver netværksporte; SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af gruppeadgangskode; Sikre standarder, krypterede data i hvile, aktiv FW-opdatering, administratoradgangskode som standard, valg af Cipher og TLS; Kontrolåbning; Sikker wi-fi-opsætning
Printeradministration	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 355 x 279,5 x 205 mm; Maksimum: 355 x 426,5 x 265 mm
Pakkemål (B x D x H)	432 X 331 X 272 mm
Printervægt	5,6 kg
Pakkevægt	7,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 °C til 32,5 °C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 60°C Luftfugtighed: 10 til 90% relativ luftfugtighed
Lydforhold	Lydintensitet: 6,7 B(A) Lydtryk: 54 dB(A)
Strømforsyning	Krav: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 4.6 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2.7 A. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbrug: 420 W (print), 2,0 W (klar til print), 0,5 W (dvale), 0,5 W (automatisk tænd/sluk via USB, aktiveret ved levering), 0,04 W (automatisk sluk/manuel tænd), 0,04 W (slukket manuelt); Typisk elforbrug (TEC)⁵: 0,224 kWh pr. uge (Energy Star), 0,709 kWh om ugen (Blue Angel); Strømforsyningstype: Internt;
Teknologi til energibesparelse	HP's teknologi til automatisk tænding og slukning
Certificeringer	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 Blue Angel; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 Telegodkendelser: Trådløs: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/Udkast EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1/EN 300 440-1 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Oprindelsesland	Fremstillet i Vietnam
Kassens indhold⁷	HP LaserJet Pro M209dw Printer; HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 700 sider); Støvovertæk; Referencevejledning, installationsoversigt, garantivejledning og -folder i nogle lande; Strømledning
Garanti⁸	1 års begrænset garanti

Fodnoter

- ¹ Sammenlignet med sort-hvid laserprintere og multifunktionsprintere i samme klasse til under 220 € for enkeltfunktion eller til under 320 € for multifunktion, som alle har en offentliggjort maksimal produktionskapacitet på 20.000 timer eller mindre. Undersøgelse udført af Buyers Lab i september 2020 på bestilling af HP baseret på en af OEM offentliggjort videnskabelig undersøgelse af offentligt tilgængelige oplysninger pr. 01/09/2020. Markedsandele svarende til IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Trackers for regnskabsåret 2020, 2. kvartal for Nordamerika og EMEA. Få flere oplysninger på <http://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex>.
- ² Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Kan kræve Instant Ink-abonnement. Instant Ink findes ikke i alle lande. Få flere oplysninger på <http://www.hptonerservice.com>. Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Fuld funktionalitet kræver en HP-konto. Se liste over understøttede operativsystemer i app-butikker. Faxfunktionerne er kun til afsendelse af en fax og kan kræve tillægskøb. Få flere oplysninger på <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.
- ³ Baseret på intern HP-test. Anslået gennemsnitlig tidsforbrug er baseret på: 1) downloadet HP Smart-app på mobilenhed eller desktop, 2) opsætning af Genvej, 3) scanning af jobs, som har mere end 2-3 sammenhængende opgaver (scan til e-mail, gem og omdøb, gem i cloud m.m.). Sammenligning af gennemsnitlig tidsbesparelse er baseret op brug af printer- og desktopscanningssoftware for at kunne sammenligne ensartede opgaver. Kræver download af HP Smart-appen og understøttet HP-printer. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Trådløs drift er kun kompatibel med brug af 2,4 GHz og 5,0 GHz. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Understøtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjælp af op til 12 ikke-overlappende kanaler vs. kun 3 ikke-overlappende kanaler for 2,4 GHz. Understøtter op til 5,0 GHz bånd (op til 150 mbps) vs. 2,4 GHz bånd (op til 72,2 mbps). Internetadgang er påkrævet og skal købes separat.
- ⁵ Trådløs kapacitet kun tilgængelig på udvalgte modeller.
- ⁶ Trådløs drift er kun kompatibel med brug af 2,4 GHz og 5,0 GHz. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ HP-teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printeren og indstillingerne; kan kræve firmwareopgradering.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ HP Auto-tænd/sluk-teknologimuligheder afhænger af printeren og indstillingerne; kan kræve firmware-opgradering.
- ⁴ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Kan kræve Instant Ink-abonnement. Instant Ink findes ikke i alle lande. Få flere oplysninger på <http://www.hptonerservice.com>. Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Fuld funktionalitet kræver en HP-konto. Se liste over understøttede operativsystemer i app-butikker. Faxfunktioner er kun til afsendelse af en fax og kan kræve tilkøb. Få flere oplysninger på www.hpsmart.com/mobile-fax.
- ⁵ Trådløs drift er kun kompatibel med brug af 2,4 GHz og 5,0 GHz. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Apple AirPrint-mobilenheden skal have AirPrint®. Wi-Fi Direct®-printfunktionen understøttes på udvalgte printere. Inden print skal mobilenheden forbindes direkte til signalet fra en MFP eller printer, der understøtter Wi-Fi Direct®. Kræver muligvis også en app eller driver, afhængigt af mobilenheden. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Mopria®-logoet er et registreret og/eller ikke-registreret varemærke tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Fuld funktionalitet kræver en HP-konto. Faxfunktioner er kun til afsendelse af en fax og kan kræve tilkøb. Få flere oplysninger på <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.
- ⁶ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-
- ⁷ Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for at få oplysninger om kapacitet for de blækpatroner, der følger med printeren. Angivet sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 og gælder for uafbrudt print. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.
- ⁸ Garanti- og supportmuligheder varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav.

