

HP LaserJet Enterprise 700 M712-printerserien



Lynhurtig, energieeffektive, sort/hvid A3-print

Få mulighed for udskrivning i sort/hvid på papirstørrelser op til A3 i en kapacitet på op til 4.600 ark¹. Få styr på omkostningerne med energibesparende egenskaber og dobbeltsidet udskrivning. Beskyt følsomme virksomhedsdata og få central styring af udskrivningspolitikker.



HP LaserJet Enterprise 700 M712dn-printer



HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printer

Upskaler og bliv hurtigere med hurtig A3 udskrivning.

- Spar tid og hold forretningen kørende med utrolig hurtig udskrivning fra denne sort/hvide A3-arbejdsgruppeprinter.
- Udvid udskriftsindstillinger i sort/hvid til papirstørrelser op til A3 med dobbeltsidet udskrivning næsten helt til kanten.
- Øg produktiviteten – læg sjældnere papir i, da der er plads til op til 4.600 ark¹.
- Udskift nemt tonerpatronerne. Vælg originale HP-tonerpatroner til mange og hyppige udskrivninger².

Spar på ressourcerne og få styr på udgifterne.

- Spar på strømmen – HP Auto-tænd/sluk- og Instant-on-teknologi sparer på strømmen^{3,4}.
- Reducer papirforbruget med op til 50% med automatisk dobbetsidet print ENERGY STAR[®]-mærkede printer.
- Originale HP-tonerpatroner genbruges nemt og gratis via HP Planet Partners⁵.

Forenkling af it-administration og beskyttelse af data.

- Øg udskrivnings- og billedbehandlingsbeskyttelse og beskyt dine virksomhedsdata med avancerede sikkerhedsløsninger.
- Beskyt fortrolige data, som er gemt på printeren, med den installerede sikre harddisk med høj ydeevne fra HP⁶.
- Centraliser printeradministration med HP Web Jetadmin, som hjælper dig med at overvåge udstyr og øge opetiden⁷.
- Tilføj sikkerhedsløsninger som f.eks. kort- og emblemlæser ved hjælp af en tilslutning til hardware (HIP, Hardware Integration Pocket)⁸.

Invester i en fremtidssikret og brugervenlig løsning.

- Forlæng værdien af din investering – opdater og udvid nemt enhedsfunktioner med HP FutureSmart-firmware.
- Udskriv fra din smartphone eller tablet-pc stort set overalt med HP ePrint⁹.
- Administrer udskrivning på et kontrolpanel i farver. Med den lettilgængelige USB-port kan du udskrive fra flash-drev.



Color touchscreen



Auto On/Off
Technology



Produktpræsentation

HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printer:

1. Hardwareintegrationslomme til integrering af løsninger (HIP)
2. Brugervenligt 4-linjers farvedisplay med tastatur med 10 knapper
3. Lettilgængelig USB-port til direkte udskrivning af filer
4. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
5. To 250-arks papirbakker til medietyper i letter- og legal-størrelse
6. Universalbakke 1 til 100 ark klarer kraftige brugerdefinerede medier på op til 199 g/m²
7. 500-arks papirbakke med en samlet papirkapacitet på 1.100 ark
8. 250-arks udbakke
9. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printerserver
10. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
11. Hi Speed USB 2.0-port (til tilslutning af tredjepartsenheder)
12. Processor på 800 MHz, 512 MB standardhukommelse
13. HP High Performance Secure-harddisk



Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Enterprise 700 M712dn-printer	HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printer
produktnummer	CF236A	CF238A
Kontrolpanel	LCD med fire linjer (farvetekst og -grafik); Tastatur med 10 knapper	LCD med fire linjer (farvetekst og -grafik); Tastatur med 10 knapper
Udskrivningshastighed	A4: 41 sider/min. – eller 27 billeder/min. duplex – A3: 20 sider/min. – eller 13 billeder/min. duplex	A4: 41 sider/min. – eller 27 billeder/min. duplex – A3: 20 sider/min. – eller 13 billeder/min. duplex
Hardwareintegrationslomme	Ja	Ja
100-arks universalbakke 1	Ja	Ja
250-arks bakke 2	Ja	Ja
250-arks bakke 3	Ja	Ja
Papirbakke 4 til 500 ark	Tilbehør	Ja
Automatisk dobbeltsidet udskrivning	Ja	Ja
HP High Performance Secure-harddisk	Fås ikke	Ja
ENERGY STAR®-mærket	Ja	Ja

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF214A Original HP 14A LaserJet-tonerpatron, sort 10.000 sider
	CF214X Original HP 14X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 17.500 sider
	CF249A HP LaserJet CF249A 110 V vedligeholdelses- og fuser kit (fikseringskit) 200.000 sider
	CF254A HP LaserJet CF254A 220 V vedligeholdelses- og fuser kit (fikseringskit) 200.000 sider
tilbehør	CF239A HP LaserJet foder og bakke til 500 ark
	CF243A HP LaserJet 1x500-sheet foder med kabinet og stativ
	CF242A HP LaserJet 3x500-sheet foder og stativ
	CF245A HP LaserJet papirbakke med stor kapacitet til 3500 ark, foder og stativ
	CE483A HP 512 MB x32 DDR2 DIMM med 144 ben
Tilslutning	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver
service og support	U6205E – HP's 3-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M712
	U6206E – HP's 4-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M712
	U6207E – HP's 5-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M712
	U6224PE – HP's 1-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M712
	U6221PE – HP's 2-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag til LaserJet M712

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise 700 M712dn-printer	HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printer
produktnummer	CF236A	CF238A
Printhastighed	Op til 41 sider/min. Sort (A4); Op til 26 billeder/min. dupleks (A4) Op til 20 sider/min. (op til 13 billeder/min. ved dupleks) Sort (A3)	
Tid for levering af første side	Under 10,5 sek. sort (A4, klar)	
Udskriftsopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi Sort	
Printteknologi	Laser	
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 2 mm; Bund: 2 mm; Venstre: 2 mm; Højre: 2 mm	
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3-emulering, udskrivning af ægte PDF-filer (v 1.4)	
Mulighed for mobil print	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret	
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 100.000 sider (A4), Anbefalet antal sider pr. måned: 5.000 til 20.000	
Processorhastighed	800 MHz	
Skærm	LCD-skærm på 5,08 cm med fire linjer (farveskrift og grafik); knapper til styring af udskriftsjob; statusindikatorer; Numerisk tastatur på 10 knapper, Tilslutning til hardware; Nem adgang til USB-port	
Trådløst	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)	
Tilslutning	Standard: 2 Hi-Speed-USB 2.0; 1 Hi-Speed-USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 lettilgængelig Hi-Speed-USB 2.0-port med walkup; 1 tilslutning til hardware (HIP, Hardware Integration Pocket); Ekstraudstyr: 802.11 b/g/n trådløs LAN (klienttilstand), andet netværkstilbehør, trådløs HP Jetdirect 2700w-USB-printserver	
Netværksparat	Standard (indbygget Gigabit Ethernet)	
Hukommelse	Standard: 512 MB; maksimum: 1 GB	
Harddisk	8 GB Solid State-drev (SSD) som standard	Standard, højtydende og sikker harddisk, 250 GB
medietyper	Papir (farve, brevhoved, let, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft, stærkt papir), binding, karton, konvolutter, etiketter, transparenter, pergament	
Papirstørrelse	Brugerdefineret metrik: Bakke 1: 76,2 x 127 til 312 x 469,9 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 297 x 363 mm. Bakke 3: 148 x 210 til 297 x 431 mm Understøttet metrisk: Bakke 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Bakke 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Brugerdefineret metrik: Bakke 1: 76,2 x 127 til 312 x 469,9 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 297 x 363 mm. Bakke 3, 4: 148 x 210 til 297 x 431 mm Understøttet metrisk: Bakke 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Bakke 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Bakke 4: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS)
Papirhåndtering	Standardinput: 100-arks universalkasse, 2 x 250-arks papirbakker Standard udgang: 250-arks udbakke Valgfrit/input: Ekstra 500-arks papirbakke (medfølger ikke), 1x500-sheet-papirfoder med skab og stativ (medfølger ikke), 3x500-sheet-papirfoder med stativ, valgfri 3500-arks papirbakke med høj kapacitet med stativ (kun til A4-papir)	Standardinput: 100-arks universalkasse, 2 x 250-arks papirbakke, 500-arks papirbakke Valgfrit/input: 1x500-sheet-papirfoder med skab og stativ (medfølger ikke), 3500-arks papirbakke med høj kapacitet med stativ (kun til A4-papir) (medfølger ikke)

Model	HP LaserJet Enterprise 700 M712dn-printer	HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printer
produktnummer	CF236A	CF238A
Papirkapacitet	bakke 1: ark: 100; kuverter: 10; mærkater: 100; transparente: 100; postkort: 10 bakke 2: ark: 250 bakke 3: ark: 250 maksimum: Op til 4600 ark	bakke 3: ark: 250; Ark: 500 (bakke 4)
Kapacitet for udbakke	Standard: Op til 250 ark, Op til 50 kuverter, Op til 250 ark transparente maksimum: Op til 250 ark	
Papirvægt	Bakke 1: 60 til 199 g/m ² . Bakke 2, 3: 60 til 120 g/m ²	Bakke 1: 60 til 199 g/m ² ; Bakke 2, 3, 4: 60 til 120 g/m ²
Standardtilslutningsmuligheder	2 Hi-Speed-USB 2.0; 1 Hi-Speed-USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 lettilgængelig Hi-Speed-USB 2.0-port med walkup; 1 tilslutning til hardware (HIP, Hardware Integration Pocket)	
Kassens indhold	HP LaserJet Enterprise 700 M712dn; Sort LaserJet-tonerpatron fra HP (~10.000 sider); Automatisk dupleksenhed til dobbeltsidet udskrivning; Introduktionsvejledning, cd med drivere og elektronisk dokumentation; Netledning	HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printer; Sort LaserJet-tonerpatron fra HP (~10.000 sider); Introduktionsvejledning, cd med drivere og elektronisk dokumentation; Netledning; Højtydende og sikker harddisk på 250 GB; 500-arks papirbakke
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;	
Kompatible operativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Find den seneste operativsystemunderstøttelse på: Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP-enhedstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint-mobildriver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)	
Minimumskrav til system	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB ledig plads på harddisken (læs mere om hardwarekrav til kompatible operativsystemer på http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB ledig plads på harddisken; styresystemer kompatible med systemkrav til hardware, se apple.com	
Software inkluderet	Windows-installationsprogram, særskilt HP PCL 6-driver, installationsprogram til Mac-computere, HP Postscript-emuleringsdriver	
Sikkerhedsstyring	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, foruddelt nøglegodkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plug-in	
Printeradministration	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)	
Kontrolpanel	LCD-skærm på 5,08 cm med fire linjer (farveskrift og grafik); knapper til styring af udskriftsjob; statusindikatorer; Numerisk tastatur på 10 knapper, Tilslutning til hardware; Nem adgang til USB-port	
Printermål (B x D x H)	Minimum: 568 x 596 x 392 mm maksimum: 858 x 989 x 392 mm	Minimum: 568 x 596 x 517 mm maksimum: 858 x 989 x 517 mm
Pakkemål (B x D x H)	810 x 785 x 644 mm	825 x 800 x 1074 mm
Printervægt	38,5 kg	49,8 kg
Pakkevægt	45,6 kg	83,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C, Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed	
Harddiskplads	Temperatur: 0 til 60 °C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed	
Lydforhold	Lydintensitet: 6,8 B(A); Akustisk lydtryk: 54 dB(A)	
Strømforsyning	krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Forbrug: 786 watt (udskrivning), 22,1 watt (klar), 6,1 watt (dvale), 0,21 watt (slukket). Typisk elforbrug: 3.289 kW pr. uge. strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning	
certificeringer	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR®-mærket	
Garanti	1 års onsite-service Garanti- og supportmuligheder afhænger af produkt, land samt lokale lovkrav.	

Fodnoter

¹ Den grundlæggende papirkapacitet for HP LaserJet Enterprise 700-printeren M712dn er 600 ark (to 250-arks bakker og én 100-arks universalbakke). Den grundlæggende papirkapacitet for HP LaserJet Enterprise 700-printeren M712xh er 1.100 ark (to 250-arks bakker, 1x100-sheet universalbakke og 1x500-sheet bakke). Hvis der anskaffes ekstraudstyr, er den maksimale kapacitet på 4.600 ark.; ² Der medfølger ingen sort tonerpatron til HP LaserJet CF214X; skal anskaffes særskilt.; ³ HP's Auto-On- og Auto-Off-funktioner afhænger af printeren og indstillingerne.; ⁴ Sammenlignet med produkter, der benytter traditionel indbrænding.; ⁵ Programmet fås muligvis ikke alle steder. HP Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af originale HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Læs mere på: www.hp.com/recycle.; ⁶ Den sikre harddisk med høj ydeevne fra HP kan kun fås til HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printeren.; ⁷ HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på www.hp.com/go/webjetadmin.; ⁸ Løsninger, der benyttes via tilslutning af hardware, kan kræve særskilt anskaffelse.; ⁹ Der kræves internetforbindelse til en HP-webkompatibel printer samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der kræves internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Trådløst adgangspunkt kan også være påkrævet. Der opkræves evt. gebyr for brug eller separat anskaffede dataplener. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere. Nogle HP LaserJet-produkter vil kræve firmwareopgradering.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

